Mode d'emploi simplifié

Abbott
A Promise for Life™

*"Une Promesse pour la Vie

Etalonnage

Lecteur éteint, insérez l'étalonneur.

Vérifiez que le numéro de lot affiché à l'écran corresponde au numéro de lot des électrodes utilisées.

A chaque ouverture d'une nouvelle boîte d'électrodes Optium™ Plus, étalonnez votre lecteur.

Avant toute utilisation, référez-vous au mode d'emploi complet fourni avec le lecteur Optium Xceed™

Mesure de la glycémie



Lavez-vous les mains à l'eau chaude et séchez-les.

Ouvrez l'emballage individuel des électrodes en vous aidant de l'encoche.



Insérez l'électrode Optium™ Plus. *Le lecteur se met automatiquement en marche.*

Vérifiez que le numéro de lot affiché corresponde à celui des électrodes utilisées.

Important : chaque fois que vous mettez votre lecteur en marche, un contrôle d'affichage bref et complet de l'écran apparaît. Examinez-le chaque fois qu'il s'affiche, en particulier avant de commencer l'analyse de la glycémie ou de la cétonémie.

Appliquez la goutte de sang sur la zone blanche à l'extrémité de l'électrode.



Le sang migre par capillarité jusqu'à la zone de test.

Le résultat de votre glycémie s'affiche en 3 secondes.

Paramétrage du lecteur

Valide

Suivant

Précédent

Le bouton ⓘ valide votre choix.
Les boutons ◀ ▶ modifient les paramètres.

Pour paramétrer le lecteur, maintenez le bouton ⓘ enfoncé pendant 2 secondes. Le paramètre “Avertisseur sonore” apparaît à l’écran.

Avertisseur sonore

Avertisseur activé

Avertisseur désactivé

Vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver l’avertisseur sonore.

Pour ce faire, appuyez sur les boutons ◀ ou ▶.

Appuyez sur le bouton ⓘ pour valider votre choix.

Heure

L’heure clignote, appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour régler l’heure et sur ⓘ pour valider. (Attention, initialement l’heure est au format anglais sur 12 heures).

Si vous êtes le matin, AM doit s’afficher, si vous êtes l’après midi, PM doit s’afficher.

Les minutent clignotent, procédez à la même manipulation.

Date

L’année clignote, appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour régler l’année et sur ⓘ pour valider.

Le mois clignote puis le jour, procédez à la même manipulation.

Format (heure/date)

Le format de l’heure clignote, appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour régler le format (AM-PM au format anglais, ou sur 24 h au format français) et sur ⓘ pour valider.

Le format de la date clignote, (mois-jour au format anglais, ou jour-mois au format français) procédez à la même manipulation.

Pour éteindre le lecteur, appuyez longuement sur ⓘ.

Accéder aux mémoires

Appuyez brièvement sur le bouton ⓘ

Le dernier résultat de glycémie horodaté enregistré s’affiche à l’écran.

Avec les boutons ◀ ▶ vous pouvez remonter dans la mémoire.

Si vous appuyez sur le bouton ⓘ vous accédez aux moyennes (7 - 14 et 30 jours) en appuyant sur ◀ ou ▶

Contrôle du lecteur

Insérez une électrode Optium™ Plus.

Maintenez le bouton ⓘ enfoncé jusqu’à ce que apparaisse à l’écran.

Appliquez une goutte de la solution de contrôle sur l’électrode.

Comparez le résultat obtenu à la gamme des résultats attendus présente sur la notice des électrodes Optium™ Plus.

Solutions de contrôle sur simple demande au numéro vert.

Pour toutes vos questions

N° Vert 0800 10 11 56

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès d’Abbott France.

Abbott Diabetes Care
12 rue de la Couture
BP 20235
94528 RUNGIS Cedex

Abbott Diabetes Care

ADCMxJUIL05/R4